

**RACIO R610** – новая многофункциональная радиостанция, работающая в двух диапазонах (VHF и UHF). Рация оснащена полноценной клавиатурой для непосредственного ввода частоты и для быстрого доступа меню. Удобный и прочный корпус надежно защищает рацию от повреждений.


R610 - прекрасный выбор для тех, кто хочет купить недорогую и качественную двухдиапазонную радиостанцию.

## Функциональные особенности RACIO R610

- ✓ Диапазон частот – 136-174, 400-520 МГц
- ✓ Двухканальный приемник
- ✓ Количество каналов - 128
- ✓ Кодирование CTCSS/DCS
- ✓ Функция VOX
- ✓ FM радиоприемник с памятью на 25 радиостанций
- ✓ Программирование с ПК.
- ✓ 4 программируемые клавиши
- ✓ Режим экономии заряда аккумулятора
- ✓ Блокировка клавиатуры
- ✓ Выбор ширины полосы канала 12,5/25 кГц
- ✓ Возможность защиты включения паролем
- ✓ 1750 Гц тональный сигнал
- ✓ Фонарик
- ✓ Автоматическое выключение
- ✓ Возможность присвоения каналу буквенно-цифрового обозначения
- ✓ Включение/выключение сигнала окончания передачи
- ✓ Три уровня выходной мощности передатчика
- ✓ Выбор языка меню: английский/ китайский/ выключено




## Аксессуары




Антенна




Аккумулятор



Зарядное устройство



Адаптер питания



Гарнитура

## Технические параметры

Диапазон частот, МГц	136-174, 400-520
Напряжение питания, В	7,4
Количество каналов	128
Тип антенны	Всенаправленная, с высоким коэф. усиления
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора, мАч	1500
Максимальная выходная мощность, Вт	5 / 2 / 1

Вид модуляции	F3E
Максимальная девиация, кГц	5
Стабильность частоты	2,5 ppm
Чувствительность приемника, мкВ	0,18 (12dB SINAD)
Избирательность по сосед. каналу, дБ	≥65 / ≥60
Мощность аудио-сигнала, мВт	400
Импеданс антенны, Ом	50

Режимы работы:	Симплекс полу-дуплекс
Ток потребления при передаче, мА	1500 / 1000 / 700
Ток потребления в деж режиме, мА	46 / 20 (в режиме экономии)
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ... +60
Масса с аккумулятором, г	220
Размеры без антенны, мм	98 x 53 x 30